

## Mach LED 150

<b>DE</b>	<b>deutsch</b> Gebrauchsanweisung	<b>FI</b>	<b>suomi</b> Käyttöohjeet	<b>SE</b>	<b>svenska</b> Bruksanvisning
<b>EN</b>	<b>english</b> User manual	<b>HU</b>	<b>magyar</b> Használati utasítás	<b>SK</b>	<b>slovenčina</b> Návod na použitie
<b>FR</b>	<b>français</b> Mode d'emploi	<b>HR</b>	<b>hrvatski</b> Uputa za uporabu	<b>SL</b>	<b>slovenščina</b> Navodila za uporabo
<b>IT</b>	<b>italiano</b> Istruzioni per l'uso	<b>LT</b>	<b>lietuvių</b> Naudojimo instrukcijos		
<b>ES</b>	<b>español</b> Manual de instrucciones	<b>LV</b>	<b>latviešu</b> Lietošanas instrukcija		
<b>BG</b>	<b>български език</b> Инструкция за употреба	<b>NL</b>	<b>nederlands</b> Gebruikershandleiding		
<b>CS</b>	<b>Česky</b> Návod k použití	<b>NO</b>	<b>Norsk</b> Bruksanvisning		
<b>DA</b>	<b>dansk</b> Brugsanvisning	<b>PL</b>	<b>wersja polska</b> Instrukcja obsługi		
<b>EL</b>	<b>Ελληνικά</b> Οδηγίες χρήσης	<b>PT</b>	<b>português</b> Manual de instruções		
<b>ET</b>	<b>eesti</b> Kasutusjuhend	<b>RO</b>	<b>română</b> Manual de utilizare		



MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28  
6302 Zug, SWITZERLAND



**Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb der Operationsleuchte Mach LED 150!**

**Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sehr sorgfältig.**

## 1. Hinweise für den sicheren Gebrauch

### 1.1 Vorgesehener Anwender

Die Leuchte Mach LED 150 ist ein Medizinprodukt der Klasse I und darf nur von eingewiesenem medizinischem Fachpersonal bedient werden.

### 1.2 Informations- und Überprüfungspflicht des Anwenders

Zur Handhabung der Leuchte muss diese Gebrauchsanweisung beachtet werden. Diese Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Produktes und muss deshalb an einem Ort in unmittelbarer Nähe des Produktes aufbewahrt werden, um jederzeit Sicherheitshinweise und wichtige Informationen zum Gebrauch nachschlagen zu können.

Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch davon, dass sich die Leuchte in einwandfreiem Zustand befindet. Bei offensichtlichen Beschädigungen, ungewöhnlichen Betriebszuständen etc. darf die Leuchte nicht verwendet werden!

### 1.3 Verfügbarkeit des Handbuchs

Diese Gebrauchsanweisung und ein ausführliches Handbuch mit weiteren Tipps zur optimalen Nutzung des Leuchtenkörpers finden Sie online unter folgendem Link:

<https://dr-mach.de/login/mach-led-150.html>



### 1.4 Zweckbestimmung / Kontraindikationen

Die Operationsleuchte Mach LED 150 ist dazu bestimmt, einen OP-Situs in medizinischen Einrichtungen (z. B. in einem Labor, im Krankenhaus oder in einer Arztpraxis) mit fokussiertem, blendarmen und schattenfreiem Licht auszuleuchten. Sie ermöglicht dem Anwender eine Diagnose oder Durchführung von medizinischen Eingriffen. Bei der Mach LED 150 handelt es sich um eine Operationsleuchte, die

als Einzeleuchte nicht ausfallsicher ist. Sie ist nicht für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen bestimmt.

Bei der Ausleuchtung im Gesichtsbereich ist eine dauerhafte Beleuchtung des geöffneten menschlichen Auges zu vermeiden.

### 1.5 Technische Daten

Schutzklasse	I
Schutzart IP	IP 42
Eingangsspannung (Netzteil)	100-240 V AC, 50/60 Hz
Eingangsspannung (Leuchtenkörper)	24 V DC
Leistungsaufnahme	24 W 29 W (Mach LED 150 MC P)
Stromstärke	1,0 A max. 1,2 A max. (MC P)
Betriebsdauer	Dauerbetrieb möglich
Vorgesehene Lebensdauer <sup>1</sup>	10 Jahre

<sup>1</sup> Nach Ablauf der vorgesehenen (ausgelegten) Lebensdauer muss die Leuchte für einen sicheren Betrieb häufiger gewartet werden (Details hierzu finden Sie im Handbuch).

### 1.6 Lichttechnische Daten

	Mach LED 150F	Mach LED 150	Mach LED 150FP	Mach LED 150MC	Mach LED 150MC P
Zentrale Beleuchtungsstärke (Abstand 1 m)	110.000 Lux	110.000 Lux	130.000 Lux	110.000 Lux	130.000 Lux
Leuchtfelddurchmesser d10	163 mm	187 mm	157 mm	206 mm	205 mm
Leuchtfelddurchmesser d50	85 mm	104 mm	83 mm	113 mm	112 mm
Restbeleuchtungsstärke (ein Schatter)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Restbeleuchtungsstärke (zwei Schatter)	52 %	46 %	53 %	46 %	45 %
Restbeleuchtungsstärke (normierter Tubus)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Restbeleuchtungsstärke (normierter Tubus, ein Schatter)	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Restbeleuchtungsstärke (normierter Tubus, zwei Schatter)	52 %	46 %	53 %	47 %	46 %
Ausleuchtungstiefe (20 %)	1800 mm	1544 mm	1800 mm	1755 mm	1740 mm

Ausleuchtungstiefe (60 %)	822 mm	803 mm	814 mm	855 mm	870 mm
Bestrahlungsstärke im Feld (Abstand 1 m)	439 W/m <sup>2</sup>	406 W/m <sup>2</sup>	489 W/m <sup>2</sup>	393 W/m <sup>2</sup>	471 W/m <sup>2</sup>
Max. Bestrahlungsstärke im Feld	572 W/m <sup>2</sup> (0,78 m)	551 W/m <sup>2</sup> (0,77 m)	591 W/m <sup>2</sup> (0,81 m)	583 W/m <sup>2</sup> (0,73 m)	695 W/m <sup>2</sup> (0,72 m)

Eine vollständige Übersicht der technischen und lichttechnischen Daten finden Sie im Handbuch.

### 1.7 Installation/Wartung/Reparatur

Die Leuchte darf nur vom Hersteller oder speziell unterwiesenem Fachpersonal installiert, gewartet oder repariert werden. Eine Wartung hat mindestens alle zwei Jahre zu erfolgen!

### 1.8 Umgebungsbedingungen für den Betrieb

Umgebungstemperatur: +10 °C bis +30 °C  
 Relative Luftfeuchte: 30 % bis 75 % RH  
 Luftdruck: 700 hPa bis 1060 hPa

### 1.9 Meldepflicht

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorkommnisse müssen dem Hersteller und der zuständigen Behörde gemeldet werden.

## 2. Bildzeichen auf dem Gerät



Dieses Symbol weist darauf hin, die Gebrauchsanweisung zu befolgen.



Seriennummer des Produktes



Artikelnummer des Produkts



Adresse des Herstellers



Herstellungsdatum und Herstellungsland



CE-Konformitätskennzeichen



Dieses Symbol weist darauf hin, dass es sich um ein Medizinprodukt handelt



Eindeutige Gerätekenung (Unique Device Identifier) des Produkts

NRTL-Prüfzeichen  
Die Leuchte ist von einem „Nationally Recognized Testing Laboratory“ geprüftHinweis auf China RoHS /  
Pollution control Logo

Hinweise zur Entsorgung des Gerätes


### 3. Sicherheitshinweise

	Dieses Symbol signalisiert mögliche Gefahrenquellen. Beachten Sie hierzu auch die Sicherheitshinweise und die Gefahrenspezifizierung in der dazugehörigen Montage- bzw. Gebrauchsanweisung des Tragsystems.
	Zur sicheren Handhabung der Leuchte muss die Gebrauchsanweisung beachtet werden.
	Um das Risiko eines elektrischen Schlages zu vermeiden, darf dieses Gerät nur an ein Versorgungsnetz mit Schutzleiter angeschlossen werden.
	Bauseits ist ein primärseitiger EIN/AUS Schalter vorzusehen, der das System vom Versorgungsnetz trennt. Der Schalter muss die Anforderungen nach IEC 61058-1 für Nennspannungsspitzen von 4 kV einhalten.

	Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb in mit Sauerstoff angereicherter Umgebung bestimmt.
	Die Leuchte darf nur entsprechend Ihrer Zweckbestimmung verwendet werden. Andernfalls erlischt die Herstellerhaftung bei Personen- oder Sachschäden.
	Die Leuchte ist werksseitig mit einem sterilisierbaren Handgriff ausgestattet und darf nur mit diesem verwendet werden.
	Verwenden Sie nur vom Hersteller freigegebene bzw. mitgelieferte Netzteile. Bei Nichtbeachtung erlöschen die Konformität des Produktes und sämtliche Gewährleistungsansprüche.
	Änderungen an der Leuchte sind verboten und führen zum Erlöschen der Hersteller-Konformitätsbescheinigung sowie aller Garantie-/Gewährleistungsansprüche.
	Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen ausschließlich vom Hersteller oder von speziell unterwiesenen Fachpersonal vorgenommen werden.
	Eine Wartung der Leuchte muss mindestens alle zwei Jahre erfolgen.
	Zusätzliche Geräte, die an medizinische elektrische Geräte angeschlossen werden, müssen den jeweiligen IEC- oder ISO-Normen entsprechen (z. B. IEC 60950 oder IEC 62368 für Datenverarbeitungsgeräte). Darüber hinaus müssen alle Konfigurationen den Anforderungen für medizinische elektrische Systeme entsprechen (siehe Abschnitt 16 der gültigen Version von IEC 60601-1). Jeder, der zusätzlichen Geräte an medizinische elektrische Geräte anschließt, konfiguriert ein medizinisches System und ist daher dafür verantwortlich, dass das System die Anforderungen für medizinische elektrische Systeme erfüllt. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihre örtliche Vertretung oder an den technischen Kundendienst.
	Eine gleichzeitige Verwendung von mehreren Leuchten zum Ausleuchten eines Wundfeldes kann zu einer Überschreitung des maximal zulässigen Energieeintrags (1000 W/m <sup>2</sup> ) und somit zu überhöhter Wärmeentwicklung führen. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die maximal zulässige Grenze nicht zu überschreiten.

	Das ungeschützte menschliche Auge kann durch direkten Lichteinfall geschädigt werden! Nicht direkt in den Lichtstrahl der Leuchte blicken! Den Lichtstrahl nicht dauerhaft auf das ungeschützte Auge des Patienten richten!
	Bei der Positionierung des Leuchtenkörpers besteht Verletzungsgefahr (z. B. durch Quetschung) sowie die Gefahr von Kollisionen mit anderen Objekten (Inventar) oder Wänden.
	Herabfallende Teile können zu einer Infektion des Wundfeldes oder Verletzung des Patienten führen!
	Das Typenschild und die Warnhinweise dürfen nicht entfernt werden!
	Wartungs- und Reparaturtätigkeiten sind während der Anwendung der Leuchte nicht erlaubt.
	Ein gleichzeitiges Berühren von Teilen an der Leuchte und des Patienten ist nicht erlaubt.

### 4. Bedienen der Leuchte Mach LED 150



Ein-/Ausschalten der Leuchte  
(zum Ausschalten eine Sekunde lang gedrückt halten) (1)

Regulierung der Helligkeit in sechs Stufen zwischen 50 und 100 % (2 und 3) (niedrigste Stufe = Endoskopie Licht)

Anzeige der eingestellten Helligkeit (4), oberste LED blinkt im Standby

Leuchtet nur die oberste LED, befindet sich die Leuchte im Endoskopie-Modus



Fokussierung des Leuchtfeldes durch Drehung des Handgriffs (5)



Positionieren des Leuchtenkörpers mittels Handgriff (5) oder Griffleiste (6)

## 5. Bedienen der Leuchte Mach LED 150MC



Ein-/Ausschalten der Leuchte (zum Ausschalten der Leuchte die Taste (ON/OFF) 1 Sekunde gedrückt halten).



Regulierung der Helligkeit  
Einschalten des Endoskopie-Modus



Einstellung der Farbtemperatur

## 6. Reinigung und Desinfektion

**Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten dürfen nur von eingewiesenem Personal ausgeführt werden. Bei allen Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten sind die jeweiligen Anforderungen zu beachten (Details hierzu finden Sie im Handbuch).**

### Gehäuse/Schutzscheibe

Das Gehäuse und die Schutzscheibe des Leuchtenkörpers können mit vielen gängigen/handelsüblichen Mitteln gereinigt und desinfiziert werden. **Reinigungs- oder Desinfektionsmittel mit Wirkstoffen auf Basis von Biguaniden, Phenolen, Chloriden oder Perverbindungen dürfen nicht verwendet werden!**

Des Weiteren dürfen zur Reinigung der Schutzscheibe nur für Polycarbonat (PC) zugelassene Reinigungsmittel verwendet werden. Zum Schutz vor mechanischer Beschädigung die Schutzscheibe immer mit einem feuchten Tuch (nie trocken!) und nach der Reinigung mit einem Antistatikum abwischen (fusselfreies Tuch).

### Sterilisierbarer Handgriff:

Der Handgriff muss vor jedem Gebrauch gereinigt/desinfiziert werden. Er ist dampfsterilisierbar (max. 200 Sterilisationszyklen für max. 5 min bei max. 134 °C); Details hierzu finden Sie im Handbuch.

**Vor dem Anbringen des Handgriffs ist dieser auf sichtbare Beschädigungen, Verschmutzungen und das angegebene Herstellungsdatum zu überprüfen. Beschädigte bzw. verschmutzte Handgriffe oder Handgriffe, die älter als zwei Jahre sind, dürfen nicht verwendet werden!**

## 7. Störung

Bei ungewöhnlichen Betriebszuständen darf die Leuchte nicht verwendet werden, da ein sicherer Betrieb nicht gewährleistet werden kann. Zur Fehlerbehebung, Leuchte ca. 30 Sekunden vom Stromnetz trennen, bei andauernden Fehlern ist ein entsprechend geschulter Servicetechniker zu kontaktieren.

## 8. Hinweise zur elektromagnetischen Verträglichkeit

Medizinische elektrische Geräte unterliegen hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) besonderen Vorsichtsmaßnahmen. Sie dürfen nur nach den in den Begleitpapieren enthaltenen EMV-Hinweisen installiert und in Betrieb genommen werden. Die Operationsleuchte Mach LED 150 Mach und 150MC sind für den Betrieb in professionellen Einrichtungen des Gesundheitswesens vorgesehen.

	Die durch Aussendungen bestimmten Eigenschaften dieses Geräts gestatten seine Verwendung im industriellen Bereich und in Krankenhäusern (CISPR 11, Klasse A). Bei Verwendung im Wohnbereich (für den nach CISPR 11 üblicherweise Klasse B erforderlich ist) bietet dieses Gerät möglicherweise keinen angemessenen Schutz von Funkdiensten. Der Anwender muss gegebenenfalls Abhilfemaßnahmen wie Umsetzung oder Neuausrichtung des Geräts treffen.
	Tragbare und mobile RF-Kommunikationseinrichtungen können medizinische elektrische Geräte beeinflussen und dürfen nicht in einem Abstand unter 30 cm zur Leuchte, einschließlich Kabel verwendet werden.
	Die Leuchte ist für den gemeinsamen Betrieb mit einem HF-Chirurgiegerät geeignet. Es muss ein Abstand von min. 50 cm zwischen der Operationsleuchte, einschließlich Aufhängungssystem und den HF-Elektrodenkabeln eingehalten werden.
	Die Verwendung dieses Gerätes unmittelbar neben anderen Geräten oder mit anderen Geräten in gestapelter Form sollte vermieden werden, da dies eine fehlerhafte Betriebsweise zur Folge haben könnte. Wenn eine Verwendung in der vorgeschriebenen Art dennoch notwendig ist, sollten dieses Gerät und die anderen Geräte beobachtet werden, um sich davon zu überzeugen, dass sie ordnungsgemäß arbeiten.
	Die Verwendung von anderem Zubehör, anderen Wandlern und anderen Leitungen als jenem/jenen, welches/welche der Hersteller dieses Geräts festgelegt oder bereitgestellt hat, kann erhöhte elektromagnetische Störaussendungen oder eine geminderte elektromagnetische Störfestigkeit des Geräts zur Folge haben und zu einer fehlerhaften Betriebsweise führen.



	Die Leuchte darf nicht betrieben werden, wenn das Gehäuse, die Kabel oder die Maßnahmen zur elektromagnetischen Abschirmung beschädigt sind.
	Um nachteilige Auswirkungen auf den Patienten und den Bediener durch elektromagnetische Störungen zu vermeiden, darf die Leuchte nicht außerhalb seiner vorgesehenen EMV-Umgebung betrieben werden

Ergänzende Informationen zur elektromagnetischen Verträglichkeit finden Sie im Handbuch.

## 9. Entsorgung



Die Leuchte enthält keine schädlichen Substanzen. Am Ende der Produktlebenszeit sollten die Bestandteile der Leuchte ordnungsgemäß entsorgt werden.

Achten Sie dabei genau auf eine sorgfältige Materialtrennung: Die elektrischen Leiterplatten sollten entsprechend recycelt werden. Das Leuchtengehäuse und die restlichen Bestandteile der Leuchte sollten den Werkstoffen entsprechend entsorgt werden.